

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION DE BOMBA DE CALOR PARA INSTALACION SENCILLA

LA OBRA DEBE ENTREGAR PUNTOS ELECTRICOS Y PUNTOS HIDRAULICOS:

Requerimiento de obra*:

- Recirculación de aire en cuarto, puertas con celosía o tomas de flujo de aire.

**De acuerdo con planos enviados por obra*

Requerimiento Hidráulico*:

- Punto de alimentación agua fría en 3/4" a 20 cms de piso. valvulado
- Punto de distribución de agua caliente en 3/4" a 50 cms de piso. valvulado
- Dejar puntos hidráulicos roscados con tapón a 10 cms salido de pared.
- Sifón desagüe para drenaje.
- Presión final de proyecto mínima de 35 psi, griferías instaladas, sin by pass. **Sistema de presión ya instalado y probado.**

Requerimiento Eléctrico*:

- 1 puntos eléctricos bifásico a 50 cms de piso, (sin toma solo cables) en cable calibre número 10 con polo a tierra (2 Alambres Número 10 de 220 voltios, y 1 alambre Número 12 polo a tierra) con breakers de 2x15 amp en tablero de circuitos.
- Carga definida para el proyecto con una tensión mínima de 208 V

De acuerdo al **Anexo 2. PLANO INSTALACION Y DIMENSIONES DEL EQUIPO.*

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION DE BOMBA DE CALOR PARA ANILLO DE RECIRCULACION

LA OBRA DEBE ENTREGAR PUNTOS ELECTRICOS Y PUNTOS HIDRAULICOS:

Requerimiento de obra*:

- Recirculación de aire en cuarto, puertas con celosía o tomas de flujo de aire.

**De acuerdo con planos enviados por obra*

Requerimiento Hidráulico*:

- Punto de conexión a recirculación de agua caliente en 1/2" a 50 cms de piso valvulado
- Punto de alimentación agua fría en 3/4" a 20 cms de piso. valvulado
- Punto de distribución de agua caliente en 3/4" a 50 cms de piso. valvulado
- Dejar puntos hidráulicos roscados con tapón a 10 cms salido de pared.
- Sifón desagüe para drenaje.
- Presión final de proyecto mínima de 35 psi, griferías instaladas, sin by pass. **Sistema de presión ya instalado y probado.**

Requerimiento Eléctrico*:

- 1 punto eléctrico bifásico a 50 cms de piso, (sin toma solo cables) en cable calibre número 10 con polo a tierra (2 Alambres Número 10 de 220 voltios, y 1 alambre Número 12 polo a tierra) con breakers de 2x15 amp en tablero de circuitos.
- 1 punto eléctrico monofásico a 50 cms de piso con toma.
- Carga definida para el proyecto con una tensión mínima de 208 V

De acuerdo al **Anexo 2. PLANO INSTALACION Y DIMENSIONES DEL EQUIPO.*